

Özellikler

EN54 LINE

EN54 FireProtect (Heat) Jeweller

Kablosuz noktasal ısı dedektörü



Cihazların uyumluluğu

Kontrol et

İletişim



Jeweller iletişim teknolojisi

Komutları, alarmları ve olayları ileten tescilli kablosuz iletişim teknolojisi.

Başlıca özellikler:

- İki yönlü iletişim.
- Sabotaja karşı gelişmiş koruma.
- Dinamik anahtar içeren blok şifreleme.
- Anında bildirimler.
- Ajax uygulamalarından uzaktan kontrol ve yapılandırma.

Daha fazla bilgi edinin >

Frekans bantları

866.0–866.5 MHz

868.0–868.6 MHz

868.7–869.2 MHz

905.0–926.5 MHz

915.85–926.5 MHz

921.0–922.0 MHz

Satış bölgesine bağlıdır.

Maksimum etkin yayılım gücü (ERP)

20 mW'a kadar

Güç tüketimini ve radyo parazitini azaltmak için otomatik güç kontrolü.

Telsiz sinyal modülasyonu

GFSK

Telsiz iletişim menzili

1,700 m'ye kadar

Cihaz ile kontrol ve gösterim ekipmanı (CIE) veya bir kapsama alanı genişletici arasında açık alanda.

Tesisteki telsiz iletişim menzilini hesaplayın >

Şifreli iletişim

Depolanan ve iletilen tüm veriler dinamik bir anahtar içeren blok şifreleme ile korunmaktadır.

Frekans atlama

Telsiz parazitini ve sinyal engellemesini önlemek için.

Daha fazla bilgi edinin >

Tehlikeli sıcaklık seviyesi algılama

Hassas eleman

2 × termistör

Sınıf A1, B ve C ısı dedektörleri için EN 54-5 gerekliliklerine göre, yükselme (R) ve statik (S) tepki türleri ile.

Isı sensörü modları

- A1, A1R, A1S
- B, BR, BS
- C, CR, CS
- Sabit sıcaklık

Cihazın kurulum yerine bağlı olarak, yangın tehlikelerinin daha iyi algılanması için. Cihaz ayarlarında seçilebilir.

İlave özellikler

LED gösterge

- kırmızı
- sarı
- yeşil

Dedektör durumlarını belirtmek için: yangın alarmı, işlevsellik testi vb.

Kurulum önerileri

Cihaz, sadece iç mekanlarda kullanım için tasarlanmıştır.

SmartBracket montaj paneli, dedektörün kurulumdan sonra bile 90°'ye kadar döndürülebilmesine olanak tanır.

Sabotaja karşı koruma

Tamper butonu

Cihaz montaj panelinden çıkarılmaya çalışıldığında hata bildirimi.

Daha fazla bilgi edinin >

SmartBracket için kilit

cihazı SmartBracket montaj paneline sabitlemek için

Kilitli olduğunda, kilit cihazı güvence altına alır ve özel bir alet olmadan çıkarılmasını engeller.



Yanıtıcı sinyallere karşı koruma

cihaz kimlik doğrulaması

Bağlantı kaybı algılama

36 sn sonra

Algılama süresi **Jeweller** ayarlarına bağlıdır.

Güç kaynağı

Pil

2 × CR123A

Hazır kurulu.

Aletsiz pil deęiřimi

Pillerin deęiřtirilmesi iin pil blmelerinin kapaklarını aın.



Ters polarite koruması

Pillerin yanlış yerleřtirilmesi durumunda cihazın hasar grmesini nler.

Tavsiye edilen pil tipi

Huiderui CR123A; 3 V; 1,600 mAh,
LiMnO₂

Hesaplanan pil mr

6 yıla kadar

Muhafaza

Boyutlar

124 × 124 × 48 mm



Ağırlık

265 g

Çalışma sıcaklığı aralığı

0 °C ila +50 °C

Çalışma nemi

%80'e kadar



Koruma sınıfı

IP20

Yanıcılık sınıflandırması

UL 94 V-0

Renk

Siyah

Beyaz



Komple set

EN54 FireProtect (Heat) Jeweller

SmartBracket montaj paneli

2 × CR123A pil (hazır kurulu)

Kurulum kiti

Hızlı kurulum rehberi

Revizyon

EN54 EN54 FireProtect Jeweller dedektörler

Daha fazla

Sertifikalar ve standartlara uygunluk



EN54 FireProtect (Heat) Jeweller



Ek bilgiler

Standartlara uygunluk

Daha fazla >

Kullanım kılavuzu

Daha fazla >

Garanti

24 ay

Daha fazla >

Abone olun

Güvenli yaşamla ilgili e-postalarımıza abone olun. İstenmeyen posta göndermiyoruz.

Abone olun

Ekstra yardım iste

✉ support@ajax.systems

📞 @AjaxSystemsSupport_Bot

💬 İstek gönder



Rating 4.8

4.000.000

insan dünya çapında Ajax koruması altında

🔍 Bir özellik önerin



Ürünler

- İzinsiz giriş koruması
- Video izleme
- Yangın ve yaşam güvenliği
- Konfor ve otomasyon
- Tüm ürünler
- Hizmetleri
- Sistem entegrasyonları
- Ajax Ready ürünleri
- Fiber kablolu protokol
- Ajax telsiz protokolleri

Çözümler

- Müşteri hikâyeleri
- Tesis türüne göre çözümler
- Ticari yangın algılama ve alarm sistemi
- Kablosuz Grade 3 çözümü
- Güçlendirme ve iyileştirmeler
- Neden Ajax
- Nasıl çalışır

Şirket

- Blog
- Hakkımızda

Yazılım

- Kullanıcılar için
- Ajax PRO: Tool for Engineers
- Ajax Desktop
- Ajax PRO Desktop
- Ajax Translator PRO
- Ajax Cloud Signaling
- Senaryolar



Available on
App Store



Available on
Google Play

Destek

- Kılavuzlar ve Makaleler
- Standartlara uygunluk

Araçlar

- Ajax cihazlarının uyumluluğu
- Video depolama hesaplayıcısı
- Video cihazı hesaplayıcısı
- Pil ömrü hesaplayıcısı
- Telsiz iletişim menzili hesaplayıcısı
- Anahtar ve priz konfigüratörü
- Fibra güç kaynağı hesaplayıcısı
- Tüm web araçları

İzleme çözümleri ve entegrasyonlar

- İzinsiz giriş alarm izleme
- Video izleme ve görsel alarm doğrulama
- Sesli alarm doğrulama

İş ortakları için

- İş ortakları için
- Ajax Academy

[Basın sayfası](#)

[Partner Portal](#)

[Etkinlikler](#)

[Kariyer](#)

[Ajax Next](#)

[CES 2026'da öğrenciler](#)

[İncelemeler ve geri bildirim](#)



[Türkiye](#)

[Gizlilik politikası](#)

[Güvenlik açığı bildirme](#)

[GDPR Tanıtım Belgesi](#)

[NDAA Açıklaması](#)

[Çerez politikası](#)

[Anti-Spam Politikası](#)

[Son kullanıcı sözleşmesi](#)

[Garanti](#)

© 2026 AJAX SYSTEMS CH. Her hakkı saklıdır